

[1] 当社別売センサーと当社適合ランプ一覧

- ・ LEDランプを使用する器具は、器具のスペックから使用するランプNoを確認し、下表からセンサーとの接続個数をご確認ください。
- ・ 1台にランプを複数使用する器具の場合は、器具の台数ではなくランプの個数で計算してください。(例：1台にランプを2個使用する器具の場合、2個で計算してください。)
- ・ この表に記載の無いLEDランプは当社別売センサーには使用できません。

2024年5月現在

種類	外観	区分	調光種類	色温度	ランプNo.	口金	屋内用					屋外用								
							人感センサー ON-OFF型		人感センサー モード切替型			人感センサー ON-OFF型		屋外用 明暗センサー						
							OA076037	OA076039P1	OA253217P1 OA253218P1 OA253219P1 OA253220P1	OA253215 OA253216	OA253180	OA076225P1 OA076226P1 OA076227P1 OA076228P1	OA076024 OA076049 OA076823	OA076230	OA076251					
LED電球 フラット形		φ90	FHT24Wクラス	非調光	5000K	293P	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
				非調光	3500K	293S	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
				非調光	2700K	293R	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
			100Wクラス	非調光	5000K	293JN	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
				非調光	2700K	293JL	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
				非調光	5000K	293KN	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
			60Wクラス	非調光	2700K	293KL	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
				非調光	5000K	293A	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
				非調光	3500K	293C	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
			φ75	100Wクラス	非調光	2700K	293B	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
					調光	2700K	293L	GX53-1	1~11個	使用不可	1~8個	1~2個	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
					非調光	5000K	293D	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
		60Wクラス		非調光	3500K	293F	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
				非調光	2700K	293E	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
				調光	5000K	293TN	GX53-1	1~11個	使用不可	1~8個	1~2個	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
		φ70		100Wクラス	非調光	2700K	293Y	GX53-1	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
				60Wクラス	非調光	2700K	293Z	GX53-1	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
				非調光	5000K	295GN	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
		LED電球 フラット形 (拡散タイプ)			φ75	60Wクラス	非調光	5000K	295GW	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
							非調光	3500K	295GL	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
							非調光	2700K	295QL	GX53-1	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			FCL30Wクラス			非調光	5000K	253PN	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						非調光	2700K	253PL	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						非調光	5000K	251P	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
FCL20Wクラス	非調光		3500K		251J	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
	非調光		2700K		251R	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
	非調光		5000K		251S	GX53-1a	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
LED電球 フィラメント形			クリア(アンバー色)		調光	2400K	271C	E26	2~11個	1~5個	1~8個	2~2個	1~2個	1~12個	2~3個	1~2個	1~2個			
						2700K	271E	E26	2~11個	1~5個	1~8個	2~2個	1~2個	1~12個	2~3個	1~2個	1~2個			
						2400K	271G	E26	2~11個	1~5個	1~8個	2~2個	1~2個	1~12個	2~3個	1~2個	1~2個			
		乳白		ハイパワー	非調光	5000K	290Y	E26	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
					非調光	2700K	290Z	E26	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
					非調光	5000K	290S	E26	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
		ノーマル	非調光	2700K	290T	E26	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
			非調光	5000K	275E	E26	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
			非調光	2700K	275F	E26	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
		LED電球 一般形 (広配光)		乳白	ハイパワー	非調光	5000K	295AN	E26	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						非調光	2700K	295AL	E26	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						非調光	5000K	295FN	E26	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
調光	2700K				295FL	E26	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
	2700K				295EL	E26	1~11個	使用不可	1~8個	1~2個	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
	5000K				296AN	E26	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
ノーマル	非調光			2700K	296AL	E26	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
	非調光			5000K	296BN	E26	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
	非調光			2700K	296BL	E26	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
LED電球 ボール球形				乳白	ハイパワー	非調光	5000K	292BN	E17	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						非調光	2700K	292BL	E17	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						調光	5000K	292EN	E17	1~11個	1~5個	1~8個	1~2個	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
		調光	2700K		292EL	E17	1~11個	1~5個	1~8個	1~2個	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
			5000K		292AN	E17	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
			非調光		3500K	292AW	E17	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
		ノーマル	非調光	2700K	292AL	E17	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
			非調光	2700K	292AL	E17	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
			非調光	2700K	292JL	E17	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個					
		LED電球 ミニクリプトン形		乳白	ハイパワー	調光	2700K	292KL	E17	1~11個	2~5個	1~8個	1~2個	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						非調光	2700K	252J	E17	1~11個	2~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						調光	2700K	252K1	E17	1~11個	2~5個	1~8個	1~2個	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
ノーマル	非調光				5000K	257EN	E17	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
	非調光				2700K	257EL	E17	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
	調光				2700K	253FL	E17	1~11個	2~5個	1~8個	1~2個	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
LED電球 シャンデリア球形				クリア	調光	2700K	253E1	E17	1~11個	2~5個	1~8個	1~2個	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
						2700K	272A	E11	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個			
						非調光	2700K	278E	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
					LED電球 ミニマム形		クリア	非調光	2700K	278F	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
								調光	5000K	278AN	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
								調光	5000K	278BN	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
		LED電球 ダイクロハロゲン形		φ50	JDR50W クラス	調光	3500K	278AW	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						調光	3500K	278BW	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						調光	2700K	278AL	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						調光	2700K	278BL	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						調光	5000K	278CN	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
						調光	5000K	278DN	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
調光	3500K					278CW	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
調光	3500K					278DW	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
調光	2700K					278CL	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
調光	2700K					278DL	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
調光	2700K					298P	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
調光	2700K					298R	E11	1~11個	1~5個	使用不可	使用不可	1~2個	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個				
JDR40Wクラス	調光					2700K	278N	E11	2~11個	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	2~3個	1~2個	1~2個			

[1] 当社別売センサーと当社適合ランプ一覧

- ・LEDランプを使用する器具は、器具のスペックから使用するランプNo.を確認し、下表からセンサーとの接続個数をご確認ください。
- ・1台にランプを複数使用する器具の場合は、器具の台数ではなくランプの個数で計算してください。(例：1台にランプを2個使用する器具の場合、2個で計算してください。)
- ・この表に記載の無いLEDランプは当社別売センサーには使用できません。

2024年5月現在

種類	外観	区分	調光種類	色温度	ランプNo. 高演色	口金	屋内用 人感センサー ON-OFF型		屋外用 人感センサー モード切替型			屋外用 人感センサー ON-OFF型			屋外用 明暗センサー				
							OA076037	OA076039P1	OA253217P1 OA253218P1 OA253219P1 OA253220P1	OA253215 OA253216	OA253180	OA076225P1 OA076226P1 OA076227P1 OA076228P1	OA076024 OA076049 OA076823	OA076230	OA076251				
																			
直管形LEDランプ (G13口金)		40形	4000lmタイプ	非調光	5000K	443RB	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~10個	1~3個	1~2個	1~2個		
				非調光	6500K	442RA	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	5000K	442RB	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	4000K	442RC	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	3500K	442RD	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	3000K	442RE	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
			3400lmタイプ	非調光	6500K	441RA	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	5000K	441RB	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	4000K	441RC	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	3500K	441RD	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	3000K	441RE	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	6500K	440RA	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
		2500lmタイプ	非調光	5000K	440RB	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	4000K	440RC	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	3500K	440RD	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	3000K	440RE	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	6500K	440RA	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	5000K	440RB	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
		2100lmタイプ	非調光	4000K	440RC	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	3500K	440RD	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	3000K	440RE	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	6500K	450RA	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	5000K	450RB	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
			非調光	4000K	450RC	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
		20形	1050lmタイプ	非調光	5000K	421RB	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
				非調光	6500K	420RA	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	5000K	420RB	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	4000K	420RC	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	3500K	420RD	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	3000K	420RE	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
700lmタイプ	非調光		6500K	450RA	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
	非調光		5000K	450RB	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
	非調光		4000K	450RC	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
	非調光		3500K	450RD	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
	非調光		3000K	450RE	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
	非調光		6500K	460RA	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
防雨防湿型器具用 直管形LEDランプ (G13口金)		40形	2100lmタイプ	非調光	5000K	440RBR	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個		
				非調光	3000K	440RER	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	5000K	420RBR	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
		20形	1050lmタイプ	非調光	5000K	420RBR	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個	
				非調光	3000K	420RER	G13	1~11個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~12個	1~3個	1~2個	1~2個
				非調光	6500K	311A	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ	
直管形LEDランプ (R17d口金)		110形	6000lmタイプ	非調光	5000K	311B	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ		
				非調光	4000K	311C	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ	
				非調光	3500K	311D	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ	
				非調光	3000K	311E	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ	
				非調光	6500K	310A	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ	
				非調光	5000K	310B	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ	
		4600lmタイプ	非調光	4000K	310C	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ		
			非調光	3500K	310D	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ		
			非調光	3000K	310E	R17d	1~5個	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1~6個	1個のみ	1個のみ	1個のみ		

